

marantz®



CINEMA 70s

CINEMA 70s AV Receiver

Kompakter 7.2-Kanal-Receiver mit 50 Watt pro Kanal, Dolby Atmos, DTS:X und 8K Ultra HD sowie Streaming über HEOS Built-in. Der CINEMA 70s wirkt zurückhaltend, ist aber ein leistungsstarker AV-Receiver.

- **Detailreicher und mitreißender Klang für ein besonderes Hörerlebnis**
- **Kompaktes und schönes Design, passend zum satten, warmen Klang**
- **7.2-Kanal-Ausgang unterstützt flexible Lautsprecher-Layouts**
- **50 Watt Verstärkung pro Kanal sorgen für lebensechte Dynamik**
- **Dekodiert Dolby Atmos, DTS:X Audio**
- **Akustische Raumkalibrierung mit Audyssey MultEQ**
- **Sechs HDMI-Eingänge (davon drei mit 8K) und ein Ausgang 8K/60hz für Videos in höchster Auflösung**
- **Vom Soundmaster abgestimmt: auf warmen, satten und detailreichen Marantz Klang**
- **Attraktive neue HD-Bildschirmoberfläche sorgt für intuitive Einrichtung**
- **Vorverstärker-Ausgänge ermöglichen es alle Kanäle mit einer externen Endstufe zu betreiben**



The Most Musical Sound

CINEMA 70s

Technische Informationen



Leistungsverstärker		
Anzahl der aktiven Kanäle	7	
Ausgangsleistung (8 ohm, 20 Hz–20 kHz, 0.08% 2ch Drive)	50 W	
Diskreter Leistungsverstärker	Ja	
Verstärker-Topologie	Klasse A/B	
Topologie der Stromrückkopplung	Nein	
Bi-Amp Antrieb	übertragbar	
Mehrkanal-Surround-Technologien		
DTS	DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X	
Dolby	Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby Surround	
Andere	Multichannel Stereo	
Max. Anzahl der Verarbeitungskanäle (Vorverstärker)	7,1	
Eingänge/Ausgänge		
Video	HDMI In / Out	6 / 1
	Multi-Room Video Out via HDMI	Nein
Audio	Analog In / Fixed Level Out	3 in / 0 out
	Phono (MM) In	Ja
	Digital In: Optisch / Coaxial	1 / 1
	Multi-Room Out: Analog / Digital	1 / 0
	Multichannel Pre-Amp Out	7,2
	Subwoofer Ausgang	2
Andere	7.1 Multichannel Eingang	Nein
	Anzahl der Lautsprecher Anschlüsse	7
	Lautsprecher A / B	übertragbar
	Multi-Room Lautsprecher Anschlüsse	übertragbar
	Vordere Eingänge	USB-A
	USB Audio	Ja
	AM/FM Tuner	Ja
HDMI		
Total HDMI Inputs / Kein. Support 8K	6 / 3	
HDCP 2.3 Support	Ja	
HDMI Outputs: Main / Zone	1 / 0	
HDMI Upscaling	1080p/4K to 8K	
Max. Resolution / Frame Rate	1080p/4K to 8K	
Audio Return Channel	eARC	
Video Dynamic Range	HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR	
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-Through für Gaming	Ja	
HDMI Pass-Through in Standby Mode	Ja	
CEC	Ja	
Auto LipSync	Ja	
Leistungstechnologien		
Verkupfertes Gehäuse	Nein	
Ringkern-Netzteiltransformator	Nein	
Hyperdynamische Verstärkermodule (HDAM) (Listenversion)	Nein	
Reiner Direktbetrieb	Ja	
Vergoldete RCA-Anschlüsse	Nein	
Clock Jitter Reducer	Nein	
Akustik/Raumkorrektur		
Audyssey	MultEQ	
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Lautstärke	Ja / Ja	
Audyssey LFC	Nein	
Dirac Live Unterstützung	Nein	
Variable Überkreuzung	Ja	
Optimierte Bassumlenkung	Ja	
Bass Sync	Nein	

Streaming Service		
HEOS Multi-Room und Streaming		
AirPlay Audio Streaming		
Internet Radio		
Spotify		
Amazon Music Ultra HD		
Tidal		
Anderer Streaming Service		
Roon-Tested		
Netzwerk Verbindungen		
Ethernet Anschlüsse		
WLAN		
Bluetooth		
Bluetooth wiederholungsübertragung für Bluetooth Kopfhörer		
Smart Home Integration und Steuerung		
Bluetooth Ausgabe für Kabellose Kopfhörer		
App für Smartphones & Tablets (iOS/Android)		
HEOS Multi-Room Integriert		
HEOS Link-Kompatibilität: IR / IP		
Multi-Room Zonen		
Audioquellen zonen: HDMI / Opt, Coax / Netzwerk, USB / Analog		
Zone Audio-Ausgang: Lautsprecher / Pre-Out		
Kontrolle der Konnektivität		
IR Licht In		
Marantz Zurücksetzung		
DC Trigger Ausgang		
HDMI Diagnosen		
Sonstiges		
Vorderes Display		
GUI Sprachen		
Setup Assistent		
Smart Select auf der Fernbedienung		
Firmware-Update über Netzwerk / USB		
ECO Mode		
Automatisches Ausschalten		
Schlafftimer		
Allgemein		
Metal Front Panel		
System-Fernbedienung		
Leistungsaufnahme in W		
Leistungsaufnahme, Ohne Ton in W (ECO ein/aus)		
Standby-Verbrauch in W		
CEC Standby-Verbrauch in W		
Maximale Abmessungen in mm		
Inhalt		
Gewicht in kg		
EAN		

Design und Spezifikationen können von Marantz ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

www.marantz.com